



AL DAR ALIMENTACION POR PRIMERA VEZ APARECE UN NUMERO ENTRE 0-99
SEGUNDOS DESPUES APARECEN 2 GUIONES EL AUTOMATISMO ESTA EN ESTADO
DE REPOSO

PROGRAMACION

COLOQUE LA PUERTA CERRADA

APRIETE EL BOTON **SET** APARECE **P. 1.** APRIETE EL BOTON **SET** APARECE **0.P.**

MANTENGA PULSADO EL BOTON **UP** LA PUERTA ABRE O.P. PARPADEA **ABRIENDO** SUELTE EL BOTON EN LA APERTURA DESEADA **ABIERTA** MEMORIZE PULSANDO **SET**

APARECE **C.L.** MANTENGA PULSADO EL BOTON **DOWN** LA PUERTA CIERRA C.L. PARPADEA **CERRADA** SUELTE EL BOTON EN EL CIERRE DESEADO. MEMORIZE PULSANDO **SET**

EN ESTE MOMENTO EL AUTOMATISMO COMENZARA AUTOMATICAMENTE UN AUTOAPRENDIZAJE DE LA FUERZA NECESARIA

CODIFICACION DE LOS EMISORES

CODE **5.U.** **0.0.** **5.U.**

PULSAR EL BOTON CODE HASTA QUE APAREZCA **5.U.** MANTENER PULSADO EL BOTON DEL MANDO APARECE **0.0.** SOLTAR EL BOTON DEL MANDO Y VOLVER A APRETARLO HASTA QUE PARPADEE **5.U.** ESPERAR QUE APAREZCA ESTE SIMBOLO

REGULACION DE LA FUERZA

APRIETE EL BOTON **SET** APARECE **P. 1.** PULSE EL BOTON **UP** APARECE **P2** PULSE EL BOTON **SET**

APARECE **F 1 -- F9** **UP** MAS FUERZA **DOWN** MENOS FUERZA CONFIRMAR PULSANDO **SET**

ACTIVACION DE LAS FOTOCELULAS

APRIETE EL BOTON **SET** APARECE **P. 1.** PULSE EL BOTON **UP** APARECE **P3** PULSE EL BOTON **SET**

APARECE **H0** **UP** FOTOCELULA DESACTIVADA **H1** **DOWN** FOTOCELULA ACTIVADA CONFIRMAR PULSANDO **SET**